



## Duplication de cartes Flash SmartMedia dans un MultiDAPs

### Possibilités :

Le MultiDAPs est livré avec une mémoire interne de 64Mo ou 128 Mo.

Il est possible de télécharger le contenu audio à partir d'une carte flash SmartMedia de 8 Mo à 128Mo dans la mémoire interne du MultiDAPs.

### Procédure de Duplication

1. Couper l'alimentation du MultiDAPs. (Important)
2. Dans le support prévu, Introduire la carte Flash, et ce pour toutes les pistes à télécharger avec le nouveau contenu MultiDAPs.
3. Mettre sous tension.
4. Si la carte met à jour le driver :  
Un clignotement Rapide  
Un clignotement Lent.  
*Mise à jour du driver.*  
Puis un clignotement Rapide.
5. Si la carte n'a pas besoin de mettre à jour le driver  
Un clignotement Rapide.
6. Le Voyant reste allumé 5 secondes.  
Pour permettre le retrait de la carte avant lancement duplication.
7. Sans intervention.  
*Téléchargement du contenu dans la mémoire.*  
Clignotement lent pendant le téléchargement.  
**Attention : celui-ci peut durer plusieurs minutes.**
8. Succession de clignotements rapides.  
La duplication est terminée.  
Vous pouvez retirer les cartes.

Remarque : À la mise sous tension le voyant des cartes clignote deux fois.